

PŘECHODKA S DVOJITÝM VÝSTUPEM Z ORCAVE 313-112 A 313-113 NA CAT6 KABELY

ORCAVE

313-LD-48/LIN CAT

Základní výstupní přechodka mezi spínacím prvkem Orcave 313-112 nebo 313-113 a svítidlem typu SMART, resp. jinými spotřebiči a senzory, které je možné ze spínacího prvku napájet nebo ovládat. Je určena pro kabeláž typu CAT6.



Parametry výstupního konektoru

Typ konektoru	RJ-45 male
Typ kabelu	CAT min. třída 6
Max proudová zátěž	4A / 48V
Krytí	IP68

Varianty

Přehled platných kombinací	pro různé typy kabeláže a svítidla
----------------------------	------------------------------------

Kombinace pro SMART s CAT6

Přechodka ze zdroje	313-LD-48/LIN CAT
Propojka zdroj-kabel	RJ45-RJ45
Propojovací kabel	CAT min třídy 6
Propojka kabel-svítidlo	RJ45-RJ45
Výstup ze svítidla	CAT6 zakončený RJ-45

Kombinace pro SMART s CYKY 3x1,5

Přechodka ze zdroje	313-LD-48/LIN CYKY
Propojka zdroj-kabel	CYKY-3-CYKY / 12mm
Propojovací kabel	CYKY typicky 3x 1,5mm ²
Propojka kabel-svítilo	CYKY-3-CYKY / 12mm
Výstup ze svítidla	kabel CYKY

Kombinace pro ADVANCED s CYKY 5x1,5

Přechodka ze zdroje	není, zdroj Orcave 303-111 LD končí 5ti žilovým kabelem
Propojka zdroj-kabel	CYKY-5-CYKY / 14mm
Propojovací kabel	CYKY typicky 5x 1,5mm ²
Propojka kabel-svítilo	CYKY-5-CYKY / 14mm
Výstup ze svítidla	kabel CYKY 5ti žilový

Provedení

Přechodka je od výrobce vybavena 12ti pinovým konektorem pro zasunutí do ovládacího prvku Orcave 313-112 nebo 313-113. Z konektoru vystupují 2 barevně odlišené kabely CAT6 (licna) zakončené konektory RJ-45. Černý kabel je určen pro napájení svítidla typu SMART, modrý kabel pro jiné senzory a spotřebiče (viz funkce ovládacích prvků Orcave 313-112 a 113). Oba kabely jsou zakončené propojkami Orcave RJ45-RJ45 pro snadné připojení kabeláže.

Funkce

Jedná se o základní přechodka pro SMART svítidla Miracle. Velmi zjednodušuje instalaci, brání chybám, dovoluje práci s kabeláží i za nízkých teplot a snadno aplikuje rozšířenou funkcionalitu.